

AL101 Dispositif de protection contre les fuites, alarme intérieure No. d'article : Panneau d'alarme unique d'intérieur AL101-1

Le modèle AL101-1 est un panneau d'alarme intérieur qui prend en charge une entrée d'interrupteur de contact et fournit un signal d'alarme sonore lorsque le contact externe est fermé. Un bouton-poussoir allumé en rouge fournit une indication d'alarme visuelle. Le bouton-poussoir est un interrupteur momentané qui, lorsque l'on appuie dessus, permet de couper la sonnerie. En cas de panne de courant, l'alarme se remettra en marche lorsque le courant est rétabli. Le voyant rouge reste allumé jusqu'à ce que la condition d'alarme soit rectifiée. Le circuit d'alarme se réinitialise automatiquement. Il doit être installé dans une zone non dangereuse. Utilisez des interrupteurs à flotteur Ktech pour les entrées de contact d'alarme.

Spécifications électriques

- 120 VCA, 60 Hz, 85mA
- Entrée de l'interrupteur aux terminaux 4 & 5
- 20-10AWG
- Sonnerie -- 95 dB @ 1 pied.



Dispositifs de détection
des fuite non
volumétriques
4YC9

CAN/ULC-S675.2-14



Certifié en vertu de CSA C22.2 No.205 et conforme à la norme UL2017
MISE EN GARDE: VEUILLEZ CONSULTER LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'ALARME

