

Dispositif anti-débordement AL101, alarme intérieure

No. d'article : Panneau d'alarme unique d'intérieur AL101-1-R-FRP

Le modèle AL101-1-R-FRP est un panneau d'alarme intérieur qui accepte une entrée de contact de commutation et fournit un signal d'alarme sonore lorsque le contact externe est fermé. Il doit être monté dans un endroit non dangereux. Le voyant vert indique l'alimentation 120 VCA. Le bouton-poussoir de TEST est un bouton momentané qui allume la lumière rouge et le klaxon. Le voyant rouge fournit l'indication d'alarme visuelle pour le contact d'alarme. Le bouton-poussoir MUTE est un bouton momentané qui coupe le klaxon pour l'entrée d'alarme. En cas de panne de courant, l'alarme se rallume. Le voyant rouge reste allumé jusqu'à ce que la condition d'alarme soit corrigée. Le circuit d'alarme se réinitialise automatiquement. Le panneau dispose également d'une sortie relais à contact sec. Utilisez les interrupteurs à flotteur Ktech pour les contacts d'entrée d'alarme.

Spécifications électriques

- 120 VCA, 60 Hz, 85mA
- Entrée de l'interrupteur aux terminaux 3 et 4
- Sorties pour relais N.O. aux bornes 5 et 6 et 7
- 20-10AWG
- Sonnerie -- 95 dB @ 1 pied.



Certifié en vertu de CSA C22.2 No.205 et conforme à la norme UL2017
MISE EN GARDE: VEUILLEZ CONSULTER LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'ALARME

