

Dispositif anti-débordement AL101, alarme intérieure

No. d'article : Panneau d'alarme unique d'intérieur AL101-1-R-SL

Le modèle AL101-1-R-SL est un panneau d'alarme intérieur qui accepte une entrée de contact de commutation et fournit un signal d'alarme sonore / une lumière stroboscopique lorsque le contact externe est fermé. Un bouton-poussoir à lumière rouge fournit l'indication visuelle de l'alarme. Le bouton-poussoir est un interrupteur momentané qui, lorsqu'il est enfoncé, coupe le buzzer / la lumière stroboscopique. En cas de panne de courant, l'alarme / la lumière stroboscopique se rallumera avec l'alimentation. Le voyant rouge reste allumé jusqu'à ce que la condition d'alarme soit corrigée. Une sortie de contact de relais est disponible pour le commutateur d'entrée. Le circuit d'alarme se réinitialise automatiquement. Il doit être monté dans un endroit non dangereux. Utilisez des interrupteurs à flotteur Ktech pour les contacts d'entrée d'alarme.

Spécifications électriques

- 120 VCA, 60 Hz, 180mA
- Entrée de l'interrupteur aux terminaux 3 et 4
- Sorties pour relais aux bornes 5 et 6 et 7
- 20-10AWG
- Sonnerie -- 95 dB @ 1 pied.



Certifié en vertu de CSA C22.2 No.205 et conforme à la norme UL2017
MISE EN GARDE: VEUILLEZ CONSULTER LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'ALARME

